

# G6 Multi-Effects Processor 仕様

同時使用エフェクト数		9 EFFECTS
パッチユーザーエリア		240
サンプリング周波数		44.1 kHz
A/D 変換		24-bit 128 倍オーバーサンプリング
D/A 変換		24-bit 128 倍オーバーサンプリング
信号処理		32-bit
周波数特性		20 Hz ~ 20 kHz ( + 0.5 dB - 0.5 dB ) ( 10 k Ω 負荷時 )
ディスプレイ		4.3 インチ TFT カラー LCD ( 480 x 272 pixels )
入力	INPUT	標準モノラルフォーンジャック 定格入力レベル：-20 dBu 入力インピーダンス ( ライン )：500 k Ω
	RETURN	標準モノラルフォーンジャック 定格入力レベル：-20 dBu 入力インピーダンス ( ライン )：1 M Ω
	AUX IN	ステレオミニジャック 定格入力レベル：-10 dBu 入力インピーダンス ( ライン )：10 k Ω
出力	OUTPUT R	標準モノラルフォーンジャック 最大出力レベル：+ 11.4 dBu ( 出力負荷インピーダンス 10 k Ω 以上時 )
	OUTPUT L/MONO [PHONES]	標準ステレオフォーンジャック 最大出力レベル：+ 11.4 dBu ( 出力負荷インピーダンス 10 k Ω 以上時 ) フォーン 24 mW + 24 mW ( 負荷 32 Ω 時 )
	SEND	標準ステレオフォーンジャック 最大出力レベル：+ 11.4 dBu ( 出力負荷インピーダンス 10 k Ω 以上時 )
入力 S/N		123 dB
ノイズフロア ( 残留ノイズ )	L/R	-99.3 dBu
	SEND	-99.0 dBu
コントロール入力		FP02M 入力
電源		AC アダプター DC9 V センターマイナス、500 mA (ズーム AD-16)
USB		端子：USB2.0 Micro-B / 対応ケーブル：Micro-B ケーブル GuitarLab：USB1.1 Full Speed オーディオインターフェース：USB2.0 Full Speed、44.1 kHz/32-bit 2in 2out ※データ転送に対応した USB ケーブルを使用してください。USB バスパワー動作非対応。
SD カード	規格	SD/SDHC/SDXC 規格対応カード ( Class10 以上 )
	LOOPER	WAV：44.1 kHz、16-bit ステレオ
	IR	WAV：44.1 kHz ~ 192 kHz、16-bit/24-bit/32-bit
REMOTE		専用無線アダプター ( ZOOM BTA-1 など )
外形寸法		228 mm ( D ) x 418 mm ( W ) x 65 mm ( H )
重量		1.94 kg

※ 0 dBu = 0.775 V